

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m²]
100	Szatnia	gres	77,67
101	Szatnia	gres	37,36
102	Stołówka	gres	170,89
103	Zmywalnia	gres	8,11
104	Kuchnia z wydawalnią	gres	41,10
105	Magazyn prod. suchych	gres	8,59
106	Mag. Jaj i wyparzalnia	gres	6,15
107	Magazyn zastaw	gres	2,78
108	Pom. na odpady	gres	2,78
109	Komunikacja	gres	33,75
110	Pom. z lodówkami	gres	12,25
111	Magazyn warzyw	gres	10,00
112	Pom. socjalne	gres	10,30
113	WC	gres	4,80
114	Klatka schodowa	gres	22,51
115	Przedsionek	gres	6,12
116	Wózkownia	gres	12,30
117	WC damskie	gres	14,51
118	Komunikacja	wykładzina	53,16
119	WC męskie	gres	15,92
120	WC męskie	gres	5,93
121	WC damskie	gres	5,93
122	Pom. Konserwatora	gres	20,93
123	WC nps	gres	5,51
124	Pom. na odzież brudną	gres	3,20
125	Pom. na odzież czystą	gres	2,16
126	Pom. Porządkowe	gres	2,16
127	Komunikacja	gres	8,19
128	Szatnia + węzeł sanit.	gres	29,81
129	Magazyn	gres	57,65
130	Magazyn	gres	66,33
131	Komunikacja	gres	13,12
132	Pom. Techniczne	gres	28,45
133	Klatka schodowa	gres	27,37
		suma:	750,12

OZNACZENIA

- KI — KANAŁ INSTALACYJNY MIĘDZY KONDYGNACJNY
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z P/T
- P — PUSZKA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA GŁĘBOKA IP65
- INSTALACJA WLZ
- PP — PRZYCISK WYŁĄCZNIKA P.POŻ.
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - ŚWIETLNY
- DEX — CZUJNIK GAZU
- MD2.2 — CENTRALA DETEKCJI GAZU

INSTALACJE W SUFICIE PODWIESZONYM PROWADZONE BĘDĄ W KORYCIE KABLOWYM KPR300.
PO WYPROWADZENIU Z KORYT INSTALACJE PROWADZONE BĘDĄ POD TYNKIEM.
W POM. KUCHENNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT IP55

W podszybiu należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych bednarką FeZn 30x4, z którą łączyć wszystkie metalowe stałe części szybu wraz z prowadnicami. Bednarką tą poprzez złącze kontrolne wprowadzić do głównej szyny uziemiającej budynek.

W podszybiu obok pierwszej lampy OK-60W zainstalować gniazdo wtykowe 16A/Z/230VAC w odległości 0,5m od posadzki.

Oświetlenie szybu powinno zawierać po jednej lampie umieszczonej nie dalej niż 0,5m od najniższego i najwyższego punktu szybu.
Na najniższym przystanku w szybie należy zamocować łącznik schodowy oświetlenia szybu w odległości 30cm od krawędzi ościeżnicy drzwi szybowych i 100cm od poziomu posadzki.
Wszystkie przewody zasilające instalacje dźwigu zakończyć 5m zapasem.
Doprowadzić do maszynowni wieloparowy przewód czynnej linii telefonicznej wyłącznej dla pracy dźwigu przeznaczonej dla łączności ze słuchawki ratunkowymi.

ABK-PROJEKT	UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		
Inwestycja:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie Zdroj		
Adres:	Działka nr 80 am. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdroj	Nr rys.:	20/E
Treść rysunku:	RZUT PARTERU – INST. ELEKTRYCZNE	Skala: 1:100	Data: 11.2015
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Andrzej Wrotkowski	187/76/ZG spec. elektryczna	
Sprawdzający:			
Asystent:	mgr inż. Marek Wrotkowski		
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	